



— **Especificações**

- Visor: 3 setas indicadoras de 6,9 x 2,5 cm cada ( >>> ) e 36 LEDs no total
- Dimensões: 8,4 x 14,4 x 2,3 cm
- Peso: 145 g
- Visualização: Até 25 metros
- Consumo: 25W (cabo de energia / tensão de 100 a 240VCA)
- Acessórios wireless tem alcance de até 30m em locais fechados e até 80m ao ar livre
- Instalação: Furos para fixação em parede
- Manual: Português
- Garantia: 12 meses
- Utilização: Locais internos (Sem Chuva e/ou sol forte)
- Temperatura de Trabalho: -15°C a 60°C

— **Recursos Gerais**

- Sinalização com ou sem aviso sonoro
- 11 modos de exibição diferentes
- Simples configurações com um clique
- Possibilita instalação na posição vertical ou horizontal
- Permite funcionamento com qualquer painel de atendimento da GPTRONICS
- Memória para até 30 dispositivos WI GPTRONICS, sendo:
  - Até 15 Guichês de software GPSENHA
  - Até 15 Teclados Digitadores GPTRONICS (acionando com apenas 1 número)
  - Até 30 Controles WI
  - Até 30 Teclados Digitadores (acionando com todos números)
  - Até 30 Chamadores
- Permite configuração para acionar com:
  - Apenas 1 botão do Controle WI (opcional)\*
  - Todos botões do Controle WI (opcional)\*
  - Apenas 1 número digitado no Teclado Digitador GPTRONICS (opcional)\*
  - Todos números digitados no Teclado Digitador GPTRONICS (opcional)\*
- Permite configuração individual para acionar com Guichês do software GPSENHA (opcional)\*

— **Modos de Funcionamento**

- Modo acionamento direto:
  - Sinaliza diretamente quando energizado
- Modo On Off:
  - Ativa sinalização no primeiro comando recebido e desliga sinalização no segundo comando recebido
- Modo Chamada:
  - Ativa sinalização por um pequeno tempo após comando recebido.

— **Aplicações**

- Ideal para chamada de atendentes em:
  - Lotéricas
  - Caixas rápidos
  - Consultórios
  - Casas de Repouso
  - Pousadas
  - Hospitais
  - Supermercados
  - Estacionamentos

— **Aplicações com Controle WI (Opcional)\***



- O Controle WI permite acionar simultânea ou individualmente várias unidades do Sinalize através dos botões conforme previamente configurados

— **Aplicações com Teclado Numérico (Opcional)\***



- O Teclado Digitador permite acionar individualmente até 9999 unidades do Sinalize