


Chamador WI



Utilizado para chamadas no painel, o chamador é o equipamento que fica sobre a mesa para que o cliente solicite o atendimento, o número do chamador deve ser escolhido no momento da configuração. Com 1 clique o cliente chama o garçom

MODELO

- Chamador WI

COR DO PRODUTO

- Preto

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

- Frequência de operação: 433,92 MHz
- Opera com 1 canal somente
- Modulação: ASK
- Alimentação: Bateria 9 Vdc não recarregável;
- Peso: 95 g
- Alcance até: 25m locais fechados e 60m ao ar livre
- Dimensões: 59mmx98mmx70mm

GARANTIA

A GPTRONICS oferece garantia total de seus equipamentos que apresentarem qualquer tipo de defeito de fabricação (constatados após verificação nos laboratórios da fábrica) por um período de 3 meses (garantia legal). A garantia não abrange casos de defeitos motivados por transporte, falta de observância das nossas especificações, armazenagem incorreta e fenômenos meteorológicos. Somente a GPTRONICS tem autorização para alterações e manutenções nos produtos, caso contrário, a garantia será anulada. Os riscos e custos do envio do produto para GPTRONICS são de única e inteira responsabilidade do cliente. Para ter acesso e solicitar a garantia, entre em contato através do e-mail: suporte@gptronics.com.br

HOMOLOGAÇÃO ANATEL

 **ANATEL**
07655-19-12559

IMPORTANTE

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Aplicação dos adesivos



Antes de aplicar o adesivo limpe o chamador com um pano úmido para eliminar qualquer resíduo ou oleosidade que prejudique a fixação.

Não utilize álcool ou qualquer outro produto dessa natureza.



Retire o adesivo da tabela utilizando apenas a ponta dos dedos com bastante cuidado (a oleosidade da pele pode atrapalhar a fixação por isso deve haver o mínimo de contato possível).




Cole os números, tomando cuidado para não deixar bolhas. Para um melhor posicionamento dos adesivos use como base o design inferior do produto para alinhá-los.




Com o adesivo fixado, limpe novamente o chamador para dar brilho e proteger a peça.


Troca da bateria (9 Volts • 6f22)



Desparafuse a tampa inferior



A bateria 9v estará plugada a um pequeno conector com 2 fios



Desconecte o conector, troque a bateria e conecte-a ao plug com 2 fios. Encaixe a bateria na tampa inferior, feche o chamador e parafuse-a novamente.

Mantenha a bateria do mesmo lado do fio que sai da placa.

