

Exibições do Placar

- Exibe Placar de Pontos de 0 a 199
- Exibe Sets/Faltas de 0 a 99 opcionalmente
- Exibe Nomes dos times em 3 caracteres opcionalmente
- Exibe o Tempo da partida em 4 ou 6 dígitos opcionalmente
- Exibe o Período da partida opcionalmente
- Exibe Barra de Progresso do tempo da partida opcionalmente
- Exibe Relógio* ao invés de Tempo da partida opcionalmente
- Sinaliza o time com Posse/Vantagem opcionalmente
- Exibe Mensagem de texto junto ao placar opcionalmente
- Mais de 30 modos de exibição contendo as informações acima

* Mantém a hora sempre ajustada pela internet (necessita de ao menos uma conexão após ligar)

Contagem de Tempo.....

- Contagem crescente ou decrescente
- Conta até 23 horas, 59 minutos e 59 segundos
- Exibe Hora, Minutos, Segundos ou Minutos, Segundos e Décimos se escolhido exibição em 5/6 dígitos.
- Permite configurar o Tempo da partida e o Intervalo entre os períodos
- Permite configurar até 9 períodos para contagem automática de Tempo de partida e Intervalo.
- Possui contagem infinita, o cronômetro continua contando após aviso do término até que seja parado manualmente.
- Efetua contagem negativa após término do tempo (quando configurado modo decrescente e contagem infinita)
- Tempo de preparo ajustável que efetua uma contagem regressiva antes de iniciar a contagem oficial

Recursos do Placar.....

- Memória para mais de 1000 Esportes/Aplicações
- Esportes/Aplicações prontos na memória: Futebol, Futsal, Basquete, Vôlei, Handebol, Tênis, Society, Bocha, Badminton, Locação.
- 99 opções de sons para emitir ao fim de cada contagem e ao marcar pontos ou set/faltas opcionalmente.
- Função Bip 10s e Bips 3s para avisar a proximidade do término do tempo
- Possui comandos na tela do App para: Start, Pause, Stop, Restart, Aumentar ou Diminuir o Tempo atual, Ajustar o Período atual, Marcar e Editar os Pontos com Teclas +1, +2, +3 e -1 ajustáveis, Marcar e Editar o Set/Faltas com Teclas +1 e -1 ajustáveis, Escolher ou Inativar a Posse/Vantagem, Emitir Avisos de som e texto, Zerar todo o placar, Inverter os Times de lado
- 50 níveis de ajuste de brilho dos LEDs
- 50 níveis de ajuste de volume do Som
- Permite utilização de Teclado Key Pro e Controle com e sem fio GPTRONICS
- Entrada para sensor de disparo de Tempo tipo pulso ou estado (quando utilizado um sensor não é possível conectar controle com fio)

Conectividade

- Programação através de conexão WiFi
- Não necessita de instalação de App pois já possui página de configuração em HTML5 embarcada no equipamento
- Compatível com Android, IOS, Windows, MacOS, entre outros
- Permite que até 3 dispositivos WiFi operem o painel simultaneamente
- Modo roteador (conecta diretamente ao painel sem rede local)
- Modo estação onde é possível configurar pela rede local de internet
- Funções roteador e estação funcionam simultaneamente
- Permite nomear rede do equipamento e atribuir senha
- Permite ocultar rede do equipamento se o painel se conectar a uma rede local
- Configuração protegida por senha

Recursos Extras

- Ajuste de brilho dia e noite programável por horário
- Liga/Desliga programável por horário e dia da semana
- Avisos sonoros de hora em hora ajustável
- Função despertador com som e texto
- Ajuste individual de hora, dias da semana, som e texto por despertador
- Memória para até 80 despertadores



Especificações.....

- 1024 LEDs de alto brilho
- Dimensões do painel: 64 x 16 x 5 cm
- Cor: Leds Vermelhos e Gabinete Preto
- Peso: 1,200 kg (S2E) / 0,900 kg (S2I)
- Emissão sonora: Através de Corneta externa (inclusa)
- Instalação: Por suspensão
- Visualização: Até 80 metros
- Matriz: 64 x 16 LEDs
- Consumo: 24W (fonte bi-volt)
- Ambiente de uso modelo S2E: Interno e Externo (IP23**)
- Ambiente de uso modelo S2I: Somente Interno
- Temperatura de Trabalho: -9°C a 60°C
- Acessórios dispositivos wireless: até 25m (sem barreiras)
- Garantia: 12 meses


** Apenas o painel S2E possui proteção IP23 contra água, e para isso deve ser instalado na posição horizontal, a fonte de energia deve ser instalada em local seco protegido de sol, chuva e umidade. Evite instalar o painel em caixas metálicas para que não sofra superaquecimento excedendo o limite de temperatura do painel que é de 60°C

Controle WI (Opcional*).....




- Inicia, Pausa e Zera o cronômetro
- Marca Pontos e Set/Faltas
- Troca rápida de memórias de Esportes/Aplicações
- Coloca o painel em Stand By
- Bateria Inclusa

Controle Wire Controll 3 (Opcional*).....



- Inicia, Pausa e Zera o cronômetro
- Marca Pontos e Set/Faltas
- Troca rápida de memórias de Esportes/Aplicações
- Coloca o painel em Stand By
- Cabo de 10m

Teclado Key Pro (Opcional*).....



- Comunicação sem fio com o painel
- Teclas numéricas para inserção de tempo
- Visor de LED com 4 dígitos de 1"
- Inicia, pausa e zera o cronômetro
- Ajustar os Pontos e Set/Faltas do Placar
- Altera a Posse/Vantagem dos times
- Tecla para ajustar o Período atual
- Comando para Inverter os times de lado
- Troca rápida de memórias de Esportes/Aplicações
- Emite aviso sonoro com texto pré-programado
- Ajusta o volume sonoro do painel
- Bateria inclusa