

8 dígitos de 2,5" / 2 dígitos de 2"

278 LEDs SMD



42 cm

25 cm

4 cm

Especificações

- Visor: 8 dígitos de 2,5"/6,35cm e 2 dígitos de 2"/5,08cm com total de 278 LEDs SMD;
- Dimensões: 42 x 25 x 4 cm;
- Peso: 800 g;
- Visualização: Até 25 metros;
- Consumo: 12W (fonte 110V/220V automático);
- Acessórios wireless tem alcance de até 30m em locais fechados e até 80m ao ar livre;
- Instalação: Por suspensão;
- Manual: Português.
- Funções: Cronômetro, relógio (hora, data e temperatura) placar com pontos e set/falta;
- Garantia: 12 meses;
- Utilização: Locais internos (Sem Chuva e/ou sol forte);
- Temperatura de Trabalho: -9°C a 60°C.

Recursos Gerais

- Memória para até 10 controles funcionando simultaneamente;
- Saída para painel escravo;
- Saída para sirene externa (inclusa);
- Entrada externa para start, pause e zerar do cronômetro;
- Entrada para sensor externo de temperatura;
- Função Stand By;
- Possui bateria interna de backup que mantém todas as configurações e hora corretas quando houver falta de energia.

Função Relógio

- Exibe hora, data e temperatura;
- Tempo de exibição ajustável;
- Permite escolher quais informações serão exibidas;
- Despertador com 96 programações com escolha de hora e dias da semana;
- 16 toques diferentes para o despertador.

Função Sets/Faltas

- Exibe de 0 a 9 sets/faltas para cada time (opcionalmente com uso exclusivo do Controle G13).

Função Placar

- Marca pontos de 0 a 99 para cada um dos 2 times.

Função Cronômetro

- Contagem crescente, decrescente ou infinita;
- Conta até 99 horas, 59 minutos e 59 segundos;
- Memória interna para até 3 timers diferentes facilmente acionados;
- Exibe horas e minutos quando a contagem for maior que 1 hora;
- Exibe minutos e segundos quando a contagem for menor que 1 hora;
- Exibe segundos e centésimos quando a contagem for menor que 1 minuto;
- Exibe ciclo de contagem entre os tempos cronometrados;
- 16 opções de toques para configurar individualmente em cada tempo.
- Ajuste de limite de tempo: Ao iniciar e finalizar a atividade o painel emitirá um toque.
- Função bip: O painel emite um bip em cada um dos últimos 10 segundos.
- Função ciclos de contagem: Repete automaticamente a quantidade de vezes ajustada.
- Função já: O painel conta 3, 2, 1 antes de iniciar os tempos.
- Função piscar: Na contagem infinita, o painel emite um toque quando um tempo for atingido, piscando a partir desse instante sem interromper a contagem.

Controle G13 (opcional)

- Comunicação sem fio com o painel
- Acessa ao Menu de Configurações e define todas as opções;
- Start, pausa e zera o cronômetro;
- Acessa timers do cronômetro;
- Aumenta, retrocede e zera set/faltas;
- Aumenta, retrocede e zera pontuação;
- Zera o painel;
- Liga e desliga o painel;



Controle Wi (opcional)

- Controle de bolso;
- Comunicação sem fio com o painel;
- Acessa ao Menu de Configurações e define todas as opções;
- Start, pausa e zera o cronômetro;
- Aumenta, retrocede e zera pontuação;
- Zera o painel;
- Liga e desliga o painel.

