

Recursos de Mensagens.....

- Programação direto no painel através de teclado USB ou PS2 (opcional)
- 7 páginas de memória com mais de 1000 caracteres cada. Não perde a mensagem ao desligar
- Sistema de exibição multipáginas (exibe as páginas selecionadas ao mesmo tempo)
- 28 níveis de velocidade
- 17 efeitos de entrada e saída
- Ajuste de brilho automático e manual



- 119 desenhos (ícones) na memória e 30 animações de entrada e saída



- 4 tamanhos de letras disponíveis


Funções.....

12:00:35	Relógio com segundos
12:00	Relógio grande, sem segundos
TER 15.04	Dia da semana com data
15/04/14	Data completa, com ano
25,7°C	Temperatura interna, com casa decimal
25,7°C	Temperatura externa ¹ , com casa decimal
25°C	Temperatura interna, grande
25°C	Temperatura externa, grande

- Função Saudação Automática (BOM DIA, BOA TARDE, BOA NOITE)

Opcionais.....

- Controle Wi / Teclado Digitador
- Teclado USB ou PS2 para digitar mensagens
- Suporte de teto e parede



Recursos de Senhas.....

- Memória para até 1000 controles
- Funcionamento alternado com Teclado Digitador ou sequencial com controle Wi
- Funções acionadas pelo controle Wi: CHAMA PRÓXIMO, REPETE, ZERA, VOLTA 1, AJUSTE e STAND BY
- Funções acionadas pelo Teclado Digitador: CHAMA ALTERNADO, CHAMA PRÓXIMO, CHAMA ANTERIOR, REPETE, ZERA e STAND BY
- Exibe texto de até 5 caracteres e senha de 2 dígitos (Ex.: PIZZA 35, CREPE 21)
- Até 9 atendimentos para escolha dos textos programados;
- 63 sons diferentes configuráveis individualmente conforme atendimento
- Um controle para cada texto programado ou primeiro dígito do teclado permite a escolha de atendimento, modificando texto e/ou som emitido a cada senha
- Volume dos sons ajustável
- Tempo de exibição de senha configurável, após este tempo o painel exibirá a mensagem programada
- Saída para painel escravo

Especificações.....

- 200 LEDs SMD de alto brilho
- Cor: Vermelho (outras cores sob encomenda)
- Dimensões: 49x12x3 cm, área útil de: 44x5,5 cm
- Visualização: até 30 metros
- Matriz: 5 x 40 LEDs
- Consumo: BW (fonte bi-volt)

Aplicações.....

- Ideal para chamada de senhas sequenciais em locais que usam mais de um atendimento, por exemplo: Fast foods, restaurantes, lanchonetes, supermercados, financeiras, clínicas médicas, prefeituras entre outros.

Garantia.....

- 12 meses