

### Recursos de Mensagens.....

- Programação direto no painel através de teclado USB ou PS2 (opcional)
- 7 páginas de memória com mais de 1000 caracteres cada. Não perde a mensagem ao desligar
- Sistema de exibição multipáginas (exibe as páginas selecionadas ao mesmo tempo)
- 28 níveis de velocidade
- 17 efeitos de entrada e saída
- Ajuste de brilho automático e manual



- 124 desenhos (ícones) na memória e 30 animações de entrada e saída



TESTE  
TESTE  
TESTE  
TESTE

- 4 tamanhos de letras disponíveis

### Funções.....

12:00:35	Relógio com segundos
12:00 15.04	Relógio com data
12:00 25°C	Relógio com temperatura interna
12:00 25°C	Relógio com temperatura externa <sup>1</sup>
12:00	Relógio grande, sem segundos
TER 15/04	Dia da semana com data
15/04/14	Data completa, com ano
25,7°C	Temperatura interna, com casa decimal
25,7°C	Temperatura externa <sup>1</sup> , com casa decimal
25°C	Temperatura interna, grande
25°C	Temperatura externa <sup>1</sup> , grande

<sup>1</sup> Para medições de temperatura externa é necessário um sensor de temperatura externa, vendido separadamente.

- Função Saudação Automática (BOM DIA, BOA TARDE, BOA NOITE)

### Opcionais.....

- Controle Wi / Teclado Digitador
- Teclado USB ou PS2 para digitar mensagens
- Suporte de ventosa fixa ou suporte de teto e parede



### Recursos de Senhas.....

- Memória para até 1000 controles
- Funcionamento alternado com Teclado Digitador ou sequencial com controle Wi (opcional)
- Funções acionadas pelo controle Wi: CHAMA PRÓXIMO, REPETE, ZERA, VOLTA 1, AJUSTE e STAND BY
- Funções acionadas pelo Teclado Digitador: CHAMA ALTERNADO, CHAMA PRÓXIMO, CHAMA ANTERIOR, REPETE, ZERA e STAND BY
- Até 9 atendimentos diferentes
- Permite inserção de letra junto a senha (Ex.: A00)
- 63 sons diferentes configuráveis individualmente conforme atendimento
- Primeiro dígito do teclado permite a escolha de atendimento, modificando letra e/ou som emitido a cada senha
- Volume dos sons ajustável
- Funciona com impressora de senhas sem fio GPTRONICS
- Exibe as 3 últimas senhas chamadas na tela
- Tempo de exibição de senha configurável, após este tempo o painel exibirá a mensagem programada
- Saída para painel escravo

### Especificações.....

- 336 LEDs SMD de alto brilho
- Cores: Vermelho ou Branco (outras cores sob encomenda)
- Dimensões: 70x15x3 cm, área útil de: 63x9 cm
- Visualização: até 60 metros
- Matriz: 7 x 48 LEDs
- Consumo: 12W (fonte bi-volt)

### Aplicações.....

- Ideal para chamada de senhas aleatórias em: Fast foods, restaurantes, lanchonetes, clínicas médicas, entre outros.

### Garantia.....

- 12 meses