

Recursos do Cronômetro

- Contagem crescente ou decrescente
- Exibe o tempo em 2, 4, 6 ou 8 dígitos
- Exibe o Round/Série atual e Total de Rounds/Séries opcionalmente
- Exibe o nome da atividade atual opcionalmente
- Exibe barra de progresso do tempo atual opcionalmente
- Possui modo multi atividades que inicia uma contagem após término da contagem anterior com intervalos, permitindo personalização de treinos funcionais e aplicações diversas
- Permite até 40 atividades/intervalos em cada treino
- Possui modo cronômetro simples com contagem infinita e/ou negativa opcional, ideal para competições, debates, etc.
- Memória para mais de 1000 aplicações/treinos
- Aplicações/treinos prontos na memória: Crossfit, Emom, Hit, Tabata, Rodeio, Debate.
- Conta até 23 horas, 59 minutos e 59 segundos.
- 99 opções de sons para emitir ao fim de cada contagem
- Função Bip 10s e Bips 3s para avisar a proximidade do término do tempo
- Função Ciclos de contagem utilizada como Séries ou Rounds para repetir a quantidade ajustada com possibilidade de exibir o ciclo atual
- Tempo de preparo ajustável que efetua uma contagem regressiva antes de iniciar a contagem oficial
- Possui comandos no App para: Start, Pause, Stop, Restart
- Possui comandos no App para aumentar ou diminuir o tempo atual
- Possui comandos no App para aumentar e diminuir o ciclo atual
- Possui comando no App para emitir Aviso com som e texto
- 50 níveis de ajuste de brilho dos LEDs
- 50 níveis de ajuste de volume do Som
- Permite utilização de Teclado Key Pro e Controle com e sem fio GPTRONICS
- Entrada para sensor de disparo de cronômetro tipo pulso ou estado (quando utilizado um sensor não é possível conectar controle com fio)

Conectividade

- Programação através de conexão WiFi
- Não necessita de instalação de App pois já possui página de configuração em HTML5 embarcada no equipamento
- Compatível com Android, IOS, Windows, MacOS, entre outros
- Permite que até 3 dispositivos WiFi operem o painel simultaneamente
- Modo roteador onde é possível conectar diretamente ao painel sem rede local
- Modo estação onde é possível configurar pela rede local de internet
- Funções roteador e estação funcionam simultaneamente
- Permite nomear rede do equipamento e atribuir senha
- Permite ocultar rede do equipamento se o painel se conectar a uma rede local
- Configuração protegida por senha

Recursos Extras

- Ajuste de brilho dia e noite programável por horário
- Liga/Desliga programável por horário e dia da semana
- Avisos sonoros de hora em hora ajustável
- Função despertador com som e texto
- Ajuste individual de hora, dias da semana, som e texto por despertador
- Memória para até 80 despertadores

Aplicações.....

- Ideal para:
 - Cronometragem em Lutas e Esportes
 - Cronometragem em Treinos funcionais de Academias
 - Controle de tempo de Processos de produção em Indústrias
 - Controle de tempo em Debates e Palestras.



Especificações.....

- 1024 LEDs de alto brilho
- Dimensões do painel: 64 x 16 x 5 cm
- Cor: Leds Vermelhos e Gabinete Preto
- Peso: 1,200 kg (S2E) / 0,900 kg (S2I)
- Emissão sonora: Através de Corneta externa (inclusa)
- Instalação: Por suspensão
- Visualização: Até 80 metros
- Matriz: 64 x 16 LEDs
- Consumo: 24W (fonte bi-volt)
- Ambiente de uso modelo S2E: Interno e Externo (IP23**)
- Ambiente de uso modelo S2I: Somente Interno
- Temperatura de Trabalho: -9°C a 60°C
- Acessórios dispositivos wireless: até 25m (sem barreiras)
- Garantia: 12 meses


** Apenas o painel S2E possui proteção IP23 contra água, e para isso deve ser instalado na posição horizontal, a fonte de energia deve ser instalada em local seco protegido de sol, chuva e umidade. Evite instalar o painel em caixas metálicas para que não sofra superaquecimento excedendo o limite de temperatura do painel que é de 60°C

Controle WI (Opcional*).....




- Inicia, pausa e zera o cronômetro
- Emite aviso sonoro com texto pré-programado
- Troca rápida de memórias de Treinos/Aplicações
- Coloca o painel em Stand By
- Bateria Inclusa

Controle Wire Control 3 (Opcional*).....



- Inicia, pausa e zera o cronômetro
- Emite aviso sonoro com texto pré-programado
- Troca rápida de memórias de Treinos/Aplicações
- Coloca o painel em Stand By
- Cabo de 10m

Teclado Key Pro (Opcional*).....



- Comunicação sem fio com o painel
- Teclas macias e resistentes
- Teclas numéricas para inserção de tempo
- Visor de LED com 4 dígitos de 1"
- Inicia, pausa e zera o cronômetro
- Troca rápida de memórias de Treinos/Aplicações
- Emite aviso sonoro com texto pré-programado
- Ajusta o volume sonoro do painel
- Bateria inclusa