



— Especificações

- Visor: 6 dígitos de 2,5"/6,35cm (00:00:00) com 172 LEDs SMD
- Dimensões: 38 x 14 x 3,5 cm
- Peso: 444 g
- Visualização: Até 25 metros
- Consumo: 12W (fonte bivolt automático)
- Acessórios wireless tem alcance de até 25m em locais fechados e até 60m ao ar livre
- Instalação: Por suspensão
- Manual: Português
- Garantia: 12 meses
- Utilização: Locais internos (sem chuva e/ou sol forte)
- Temperatura de Trabalho: -9°C a 60°C

— Recursos Gerais

- Memória para até 10 controles funcionando simultaneamente
- Totalmente operável por Controle Wi ou Teclado Key Pro
- 16 sons diferentes configuráveis
- Volume dos sons ajustável por controle/teclado
- Saída para painel escravo
- Saída para sirene externa GPTRONICS (opcional)
- Entrada externa para start, pause e zerar do cronômetro
- Entrada para sensor externo de temperatura (opcional)
- Função Stand By
- Possui bateria interna de backup que mantém todas as configurações e hora corretas quando houver falta de energia

— Função Cronômetro

- Com uso do Teclado Key Pro (opcional) é possível programar até 6 timers diferentes e digitar o tempo de contagem de forma rápida.
- Contagem crescente, decrescente ou infinita;
- Conta até 99 horas, 59 minutos e 59 segundos.
- No modo 6 dígitos:
 - Exibe horas, minutos e segundos quando a contagem for maior que 1 hora;
 - Exibe minutos, segundos e centésimos quando a contagem for menor que 1 hora;
 - Exibe ciclo de contagem após a contagem do tempo.
- No modo 4 dígitos:
 - Exibe horas e minutos quando a contagem for maior que 1 hora;
 - Exibe minutos e segundos quando a contagem for menor que 1 hora;
 - Exibe segundos e centésimos quando a contagem for menor que 1 minuto;
 - Exibe ciclo de contagem nos 2 últimos dígitos;
- Cronômetro com 1 ou 2 tempos, utilizados para tempo de atividade e intervalo;
- 16 opções de sons para configurar individualmente em cada tempo.
- Ajuste de limite de tempo:
Ao iniciar e finalizar a atividade o painel emitirá um som.
- Função bip:
O painel emite som em cada um dos últimos 10 segundos.
- Função ciclos de contagem:
Repete automaticamente a quantidade de vezes ajustada (e exibe ciclo atual no modo 4 dígitos).

Prático, funcional e o mais completo do mercado, o painel LEDTIME 625N é perfeito para contar tempos de treinos e atividades esportivas, podendo exibir o round atual ou 6 dígitos de tempo. Além disso, possui função placar para 2 times, contador de dias e relógio com hora, data, temperatura e despertador, ideal para ambientes como academias, escolas, empresas, indústrias, entre outros.

• Função já:

- O painel conta 3, 2, 1 antes de iniciar a contagem.
- Função Placar:
Exibe placar intercalando com a exibição do tempo da contagem.
- Função piscar:
Na contagem infinita, o painel emite um som quando um tempo for atingido, piscando a partir desse instante sem interromper a contagem.

— Função Relógio

- Exibe hora, data e temperatura
- Tempo de exibição ajustável
- Permite escolher quais informações serão exibidas
- Ajuste de hora e data por Controle Wi ou Teclado Key Pro
- Despertador com 96 programações com escolha de hora e dias da semana

— Função Contador de Dias

- Período máximo de 9999 dias;
- Conta dias em ordem progressiva e regressiva;
- Possibilita exibir horas, minutos e segundos quando menor que 1 dia.

— Função Placar


- Marca pontos de 0 a 199 para cada um dos 2 times
- Aumenta, diminui e zera pontuação de cada time através do Controle Wi ou Teclado Key Pro

— Controle WI (Opcional*)



- Inicia e pausa contagens de tempo
- Realiza as configurações de pré-set
- Atribui pontos na função placar
- Configura relógio, despertador e contador de dias
- Bateria Inclusa

— Teclado Digitador (Opcional*)



- Comunicação sem fio com o painel
- Teclas macias e resistentes
- Teclas numéricas de 0 a 9 para inserção rápida de tempo e pré-sets
- Visor de LED com 4 dígitos de 1"
- Inicia, pausa e zera o cronômetro
- Memória para 6 timers completos com programações independentes
- Acesso rápido ao cronômetro, placar, contador e ao relógio
- Aumenta, retrocede e zera o placar
- Realiza todas as configurações do painel
- Bateria inclusa